TEMPO COMMUNICATIONS

ENP100
光纜接續盒充氣測試隨身馬達

密封 | 加壓 | 確認



離開現場前，先確認密封效果。

水氣是造成光纖熔接點故障的主要原因。光纜接續盒看似密封良好，實際上卻未完全密封，往往會在數週後才發生問題，導致網路中斷，還得再次派遣維修人員前往現場。

ENP100 讓壓力測試變得快速又簡便，確保每次作業都能確實執行測試：將軟管連接至美式氣門嘴，設定目標壓力，馬達便會自動為光纜接續盒充氣，並在達到設定壓力值時自動停止。
接著，只要在接縫處噴灑肥皂水，觀察是否產生氣泡，即可確認密封狀態，並留下測試合格的紀錄。

ENP100 的最高工作壓力為 12 PSI，不會像自行車打氣筒一樣，造成光纜接續盒過度加壓。安全性由硬體設計把關，而非仰賴技術人員時刻留意。

此外，ENP100 僅 130 公克，可輕鬆放入口袋隨身攜帶，不必收在維修車內。這正是能夠逐一測試每個光纜接續盒，而不是只在方便時才進行測試的關鍵。

產品特色:

- **壓力可調整**
- **自動停止充氣**
- **數位壓力顯示**
- **快速切換壓力單位**
- **快速測試作業流程**
- **美式氣門軟管接頭**
- **壓力校正**

- 有線電視業者、電信業者、寬頻及戶外線路設備施工團隊執行光纜接續盒氣密測試。
- 新設備安裝、重新開啟光纜接續盒、維修或更換密封件後，進行氣密性檢查。
- 適用於配備美式氣門嘴的各種尺寸密封式光纜接續盒。
- 統一公司內部及承包商技術人員的快速測試流程，建立標準化且可重複執行的測試程序。
- 以可控的數位加壓方式，取代自行車打氣筒或其他手動打氣馬達。

訂購資訊

型號	描述
ENP100	光纜接續盒充氣測試隨身馬達

規格:

項目	參數
產品類型	光纜接續盒充氣測試隨身馬達
最大加壓壓力	12 PSI
壓力單位	PSI、bar (可自行切換)
壓力設定	透過 + 和 - 按鈕調整預設目標壓力
自動關閉	達到設定壓力時自動停止充氣；若未啟動充氣，則於 1 分鐘後自動關機
氣門嘴 / 軟管介面	隨附美式氣門嘴專用連接軟管
顯示資訊	數位壓力值、壓力單位及電池電量
尺寸	77 x 53 x 32 mm
重量	130 g
電池	450 mAh, 7.4 V, 3.33 Wh
充電介面	USB-C, 5 V / 2 A

TEMPO COMMUNICATIONS

VEWANt

崴望有限公司
802626 高雄市苓雅區新光路38號5樓之1
電話：07-5368282 傳真：07-5368272

WEWANt Co., Ltd.
5F.-1, No.38, Xinguang Rd., Lingya Dist.,
Kaohsiung City 802, Taiwan (R.O.C.)
TEL: +886-7-5368282 FAX: +886-7-5368272